# LADEBOKS ABB TERRA 11KW RFID

ABB Terra ladestander type 2 udtag, vægmonteret IP54, 11kW, 16A/380-415VAC, RFID, Bluetooth, Ethernet, WiFI, APP komp.

El nr.: **5478000373**
EAN nr.: **8719874452885**
Type nr.: **TAC-W11-T-R-0**
Leverandør: **ABB**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **8**



IP54 IK08

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Udførelse tilslutning installationssiden: 3 faset | Frekvens: 50 Hz |
| Nominell tilslutningseffekt: 11 kW | Højde: 200 mm |
| Adgangskontrolfunktion: Ja | Kapslingsklasse (IP): IP54 |
| Antal af ladeenheder: 1 | Kompatibel med Amazon Alexa: Nej |
| Antal CEE stikpropper: 0 | Kompatibel med Apple HomeKit: Nej |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A: 0 | Kompatibel med Google Assistent: Nej |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B: 0 | Længde af ladekabel: 0 m |
| Antal ladekoblinger GB AC: 0 | Materialekapslinger: Plastik |
| Antal ladekoblinger GB DC: 0 | Max. effekt pr. ladepunkt: 11 kW |
| Antal ladekoblinger Type 1: 0 | Med display: Nej |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS: 0 | Med energimåler: Ja |
| Antal ladekoblinger Type 2: 0 | Med hustilslutningsboks: Nej |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS: 0 | Med kommunikationsinterface: Ja |
| Antal ladekoblingerCHA de MO: 0 | Med laststyring: Ja |
| Antal ladestikdåse Type 3: 0 | Med maksimalafbryder: Nej |
| Antal ladestikdåser GB: 0 | Monteringsmetode: Vægmontering |
| Antal ladestikdåser Type 2: 1 | Primær spændingsinterval: 320 - 480 V |
| Antal stikkontakter: 0 | Slagfasthed: IK08 |
| Bredde: 260 mm | Understøtter IFTTT: Nej |
| Dybde: 125 mm | |

## Yderligere specifikationer

| | |
|---|---|
| Fødevarekontaktmateriale: Nej | REACH: Nej |

## Tekst

ABB Terra ladestander type 2 udtag, vægmonteret IP54, 11kW, 16A/380-415VAC, RFID, Bluetooth, Ethernet, WiFI, APP kompatibel Via en gratis app til både Apple og Android har kunden mulighed for at styre laderens funktioner. Som eksempel på funktioner kan nævnes, at man kan starte,

stoppe og se status på ladesessionen, opsætte tidsintervaller, hvor man ønsker, at opladningen skal starte og stoppe samt muligheden for at opdatere laderen med nye funktioner. Installatøren har en speciel app, som muliggør mere avancerede indstillinger, som fx permanent begrænsning af laderens maksimale effekt. Laderen har også RFID-læser, som muliggør autorisation af brugeren via RFID-kort. Det er muligt at knytte flere RFID-kort til samme lader, eller at samme RFID-kort kan anvendes på flere ladere i et netværk. Der medfølger 1 stk. RFID-kort med hver lader - flere kan købes som tilbehør. Man kan kommunikere med laderen via Ethernet, wi-fi og Bluetooth. Ved tilslutning til ABB AC-cloud via internettet vil brugeren kunne se informationer om laderen via en browser. Tilslutningen til ABB-cloud åbner også op for avanceret belastningsstyring, som kan skræddersys til den eksisterende installation. Laderen har en maksimal lade-effekt på 11 kW/16 A ved 415 V. Dette betyder, at en elbil med et 40 kWh-batteri kan lades op på ca. 4 timer, hvis den understøtter 11 kW-ladning. Vær opmærksom på, at det altid er bilen, som bestemmer, hvor meget effekt der kan lades med. Laderen har indbygget detektering af glatte DC-fejlstrømme og deaktiverer, hvis fejlstrømmen overstiger 6 mA. Der er derfor ikke krav om type B-RCD, men udelukkende type A.