LADEBOKS ABB TERRA 11KW KABEL RFID 4G

ABB Terra ladestander type 2 udtag 5m kabel, vægmonteret IP54, 11kW, 16A/380-415VAC, RFID, Bluetooth, 4G, Ethernet, WiFI, APP komp.



El nr.: **5478000374**
EAN nr.: **8719874452892**
Type nr.: **TAC-W11-G5-R-C-0**
Leverandør: **ABB**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **6**

IP54 IK08

Specifikationer

Udførelse tilslutning installationssiden: 3 faset
Nominell tilslutningseffekt: 11 kW
Adgangskontrolfunktion: Ja
Antal af ladeenheder: 3
Antal CEE stikpropper: 0
Antal fejlstrømsafbrydere type A: 0
Antal fejlstrømsafbrydere type B: 0
Antal ladekoblinger GB AC: 0
Antal ladekoblinger GB DC: 0
Antal ladekoblinger Type 1: 0
Antal ladekoblinger Type 1 CCS: 0
Antal ladekoblinger Type 2: 1
Antal ladekoblinger Type 2 CCS: 0
Antal ladekoblingerCHA de MO: 0
Antal ladestikdåse Type 3: 0
Antal ladestikdåser GB: 0
Antal ladestikdåser Type 2: 0
Antal stikkontakter: 0
Bredde: 195 mm
Dybde: 320 mm
Frekvens: 50 Hz
Højde: 110 mm
Kapslingsklasse (IP): IP54
Kompatibel med Amazon Alexa: Nej
Kompatibel med Apple HomeKit: Nej
Kompatibel med Google Assistent: Nej
Længde af ladekabel: 5 m
Materialekapslinger: Plastik
Max. effekt pr. ladepunkt: 11 kW
Med display: Nej
Med energimåler: Ja
Med hustilslutningsboks: Nej
Med kommunikationsinterface: Ja
Med laststyring: Ja
Med maksimalafbryder: Nej
Monteringsmetode: Vægmontering
Primær spændingsinterval: 320 - 480 V
Slagfasthed: IK08
Understøtter IFTTT: Nej

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH: Nej

Tekst

ABB Terra ladestander type 2 udtag 5m kabel, vægmonteret IP54, 11kW, 16A/380-415VAC, RFID, Bluetooth, 4G, Ethernet, WiFI, APP kompatibel

Dette dokument er autogenereret. Der tages forbehold for fejl og mangler. Anvendelse af dokument sker på eget ansvar

Via en gratis app til både Apple og Android har kunden mulighed for at styre laderens funktioner. Som eksempel på funktioner kan nævnes, at man kan starte, stoppe og se status på ladesessionen, opsætte tidsintervaller, hvor man ønsker, at opladningen skal starte og stoppe samt muligheden for at opdatere laderen med nye funktioner. Installatøren har en speciel app, som muliggør mere avancerede indstillinger, som fx permanent begrænsning af laderens maksimale effekt. Laderen har også RFID-læser, som muliggør autorisation af brugeren via RFID-kort. Det er muligt at knytte flere RFID-kort til samme lader, eller at samme RFID-kort kan anvendes på flere ladere i et netværk. Der medfølger 1 stk. RFID-kort med hver lader - flere kan købes som tilbehør. Man kan kommunikere med laderen via Ethernet, wi-fi og Bluetooth. Ved tilslutning til ABB AC-cloud via internettet vil brugeren kunne se informationer om laderen via en browser. Tilslutningen til ABB-cloud åbner også op for avanceret belastningsstyring, som kan skræddersys til den eksisterende installation. Laderen har en maksimal lade-effekt på 11 kW/16 A ved 415 V. Dette betyder, at en elbil med et 40 kWh-batteri kan lades op på ca. 4 timer, hvis den understøtter 11 kW-ladning. Vær opmærksom på, at det altid er bilen, som bestemmer, hvor meget effekt der kan lades med. Laderen har indbygget detektering af glatte DC-fejlstrømme og deaktiverer, hvis fejlstrømmen overstiger 6 mA. Der er derfor ikke krav om type B-RCD, men udelukkende type A.